VOICE ALERT® SYSTEM 6

wireless annunciator

Voice Alert® System-6 es ideal para uso de seguridad y proteccion de la propiedad en residencias y pequeños nogocios

Voice Alert® System-6 combina inalambrico y tecnologia de voz digital para crear el sistema de anunciador mas flexible y la mayor relacion costo beneficio disponible hoy. System-6 monitorea hasta 6 zonas usando sensors transmisores PIR inalambricos y base recibidora con parlante. Cuando una zona es violada una señal es enviada hasta 1000 pies (300 pies a traves de paredes) hasta la base. Al recibirse la señal la unidad receptora reproduce el mensaje pregrabado identificando la zona especifica.

Voice Alert System-6 es un excelente solucion“ plug and play” para areas dificiles de cablear. Como caracteristica adicional tiene disponible "C" relays para activar aparatos adicionales o para integrarlo a grandes sistemas de seguridad o sistemas de automatizacion de casas.

Aplicaciones comunes incluye: Alarma inalambrica del porche, Seguridad perimetral, Aviso de visitantes o clientes, Bienvenida a los clientes, seguridad de niños, seguridad de piscinas, anunciador de actividad para camaras de CCTV.

CARACTERISTICAS:

- **Monitorea hasta 6 zonas**
- **Rayo ajustable**
- **Multiple "C" Relays**
- **PIR de uso exterior**
- **Montaje de PIR ajustable**
- **Conexion de linea de salidad de audio**
- **PIR boton de activar y desactivar**
- Mensaje de precaucion de bateria baja

- **BENEFICIOS:**
- **Mensaje de voz modificable**
- **Completamente inalambrico**
- **Instalacion “Plug-and-Play”**
- **Disuacion de falsas alarmas**
- **Armada flexible**
- **Notificacion en un cuarto o toda la locacion.**
- **Facil de usar.**

PORQUE USTED NO PUEDE ESTAR EN TODAS PARTES A LA VEZ...

www.voicealert.com

VOICE ALERT SYSTEM 6

BECAUSE YOU CAN'T BE EVERYWHERE AT ONCE...

VA-6000S
Sistema deAnunciador
Inalambrico incluye:

Voice Alert System-6 Receiver/Speaker (1)
(receptor/Parlante)

Especificaciones Generales:

- Graba hasta seis diferentes mensajes de voz (6 segundos c/uno)
- Suporta ilimitado numero de sensores transmisores.
- Control de volumen en la unidad parlante
- Conexion de linea de salida de audio
- Mensaje de voz (iniciado por usuario): Un boton por c/zona
- Mensaje de voz (iniciado por transmisor): Programado para mensaje deseado (programable por el usuario)
- "C" relays individuales para activar otros aparatos
- Indicador de mensaje perdido: LED parpadeante
- Reproduccion de mensaje perdido: Oprimir boton.
- Clase de receptor: Super Heterodyne
- Frecuencia del receptor: 433.92 MHz
- Metodo de grabacion: Digital, estado solido, grabado por usuario
- FCC Part 15 Approved
- Estabilidad del receptor: Crystal
- Sensibilidad del receptor: 100dBm
- LED indicador de sensor con bateria baja
- Mensaje de Bateria baja identifica la zona especifica.
- Adaptador de energiaAC/DC cable de 6 pies
- Energia: 117V AC - 60Hz
- Entrada de energia: 9VDC - 1 AMP
- Instalacion: Pared o encima de escritorio
- Dimensiones Receptor/Parlante: 8.50" W x 1.75" H x 5.75" D

Wireless PIR Sensor/Transmitter (1)

Especificaciones Generales:

- Rango monitoreado: 40' x 40' pies
- Montaje de sensor giratorio ajustable
- Uso interior o Exterior
- Temporizador ajustable (0-3 minutos)
- PIR boton de activar/desactivar
- Construido en "Contact Closure Connection"
- Operado por baterias:- 9V bateria incluida
- Metodo de deteccion de intrusion:" Pyroelectric Infrared Detector" (temperatura)
- Rayo adjustable:

Default: Rayo de cobertura aprox. 40' x 40' (altura de 7.5')
Opciones: Rayo Vertical, Rayo Horizontal

- Frequencia del transmisor: 433.92 MHz
- Corriente de salida: FCC Part 15 Approved
- Distancia de transmision: hasta 1000' en espacio abierto (300 pies con paredes)
- Modulacion del transmisor: OOK (On Off Keying)
- Codigo de programacion:256 codigos de usuarios programmable.
- Control de energia: ajustador para ahorro de energia
- Dimensiones del Sensor/Transmisor: 2.38" W x 5.00" H x 5.00" D
- Temperatura de operacion: 14F to 122F (-10C to 50C)

"Carro aproximandose."

"Cliente en el almacen."

"Intruso en el Patio!"